CONTROLADOR VIDEO WALL

Video Wall 2x2 Usb/ Hdmi/ Vga/ Dvi

Descripción:

Con este controlador de Video Wall conecta tu DVD, BluRay, laptop o cualquier fuente de video que tenga conexión HDMI o DV a 4 pantallas y ve la imagen como si fuera una sola.

Incorpora los modos de configuración 1x1, 2x2, 1x2, 2x1, 1x3, 3x1, 1x4 y 4x1, para que ajustes la visualización de la manera que más te agrade como matricial, panorámica horizontal, panorámica vertical o 4 individuales.

Soporta resoluciones de hasta 4K en pantallas con la misma capacidad y HDCP, para transmitir aun cuando el contenido esté protegido. Incluye control remoto para manipular el equipo y realizar los ajustes de la imagen que sean necesarios. Está fabricado en estructura de aluminio con un diseño delgado que permite instalarlo en diferentes lugares sin ocupar mucho espacio.

Características:

-Entrada: Hdmi
-Interfaz: Hdmi (compatible con HDCP 1.3 y DVI 1.0)
-Resolución: hasta 1920 * 1080 a 60 Hz
-Color: 24 bits, 16.77M
-Entrada: Vga
-Interfaz: DB15
-Resolución: 800*600 a 1920*1080 a 60Hz
-Entrada: AV
-Interfaz: RCA
-Identificación: auto
-Estándar: PAL, NTSC, USB
-Video: RM, RMVB, AVI, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, DAT MPEG, etc., resolución hasta 1080P
-Audio: MP3, WMA, FLAC y así sucesivamente
-Imagen: JPG, BMP, PNG
-Texto: TXT
-Audio en ajuste para video VGA
-Salida de audio
-Ajuste para salida de video
-Salida HDMI: 1024*768 a 60Hz, 720P a 60Hz, 1080P a 60Hz
-Controlador: control remoto, botón
-Poder
Entrada: AC 100-240V
Dimensión: 192 mm (L) x 147 mm (W) x 47 mm (H)

Funciónes:

- Procesamiento de pantalla cuádruple
- Señal de entrada DVI, VGA, HDMI, USB
- Reflejo
- Función de máscara de borde
- Disco de reproducción
- Función de transmisión USB
  -Usb puede soportar video común, imagen, MP3, documento
  -Puede seleccionar o deseleccionar
  -Admite reproducción de video en orden o aleatorio
  -Interruptor de acceso directo entre articulación y desunión
  -Ajuste el ancho y alto del borde ciego
  -Control de volumen de salida
  -Ajuste de brillo, relación de contraste, saturación de color
  -Configuración de la velocidad del USB